

D 系列家用 UPS

當火災、地震發生突然停電時!!!!

您需要一台可以保護生命財產的保護設備



不斷電+緊急照明
提供全方位的保護

特點:

- 易安裝設計，吊掛、立放及平放皆可。
- 超大瞬間輸出功率，適用於電捲門馬達。
- 定時自動放電功能，確保電池壽命。
- 智能型輸出過載及短路保護。
- 輸出空載自動關機設定開關。
- 可選配AVR功能。
- 不斷電+緊急照明插座，一機兩用。
- 省電功能設計，延長空載待機時間。
- 自動電池偵測，使UPS可靠度更高。
- 電池低壓警告及保護。
- 115V/230V選擇開關。
- 可選配外接電池箱，延長使用時間。



規格

機型		D750	D1000	D1500
適用馬達容量		1/4 HP 300KG 以下	1/2 HP 550KG 以下	1HP 1000KG 以下
輸出 (在逆變器輸出形式)	額定功率	750VA / 450W	1000VA / 600W	1500VA / 900W
	瞬間功率	2KVA	3KVA	4.5KVA
	電壓	額定電壓115V/230V附選擇開關		
	穩壓率	±5%依據電池電壓或負載而變動		
	頻率	60 HZ +/- 1.5HZ		
輸入	波形	PWM方波		
	電壓	額定電壓115V/230V附選擇開關 +/- 20%		
電池	頻率	60 HZ		
	電池電壓	24VDC	24VDC	48VDC
	電池容量	12V8.0AH兩顆	12V 7.2AH四顆	12V8.0AH四顆
備用時間	電池形式	免加水免保養鉛酸電池		
	空載(待機時間)	>18小時	>32小時	>32小時
	半載	35~40分鐘	30~35分鐘	35~40分鐘
保護性	滿載	17~22分鐘	12~17分鐘	17~22分鐘
	市電過高	市電電壓>20%；切換至電池供電模式		
	市電過低	市電電壓<20%；切換至電池供電模式		
	突波保護	突波吸收器		
	過載	CPU&保險絲&電路限流保護		
	短路	保險絲&電路限流保護		
指示及告警	電池低壓	自動關機關機後電池不耗電		
	電池低壓警告	電池低電壓時，蜂鳴器急短音鳴叫		
	過載及短路警告	過載或短路時，蜂鳴器長鳴叫		
特殊性&選擇性	指示燈LED	220V系統指示燈和CPU指示燈		
	市電穩壓器AVR	可選配AVR功能		
	外接電池	可選配外接電池輸入座延長放電時間		
	緊急照明插座	附緊急照明插座，可外接一燈泡當作緊急照明用		
	空載自動關機	可設定當電池供電模式時，空載五分鐘後自動關機節省耗電		
	電池自動偵測	每隔約12小時(AC模式下)，自動偵測電池狀況		
	定時自動放電	可設定每隔約30天，於第一次啓動負載自動轉換至電池供電模式5分鐘(放電時間長短依電池電位而定)		
整體性	市電選擇開關	115V/230V選擇開關		
	效率	逆變器>95%		
	噪音	<50 dBA (距離1公尺)		
機械性	環境	環境溫度0 - 40°C 相對溼度0 - 90 %		
	尺寸 (長x寬x高)	275 x 250 x 150 mm	340 x 310 x 150 mm	340 x 310 x 150 mm
	淨重	15.0KGS	20.0KGS	25.0KGS
適用負載	電動鐵捲門、電腦、電視、音響、電扇、傳真機、燈泡...等			

* 上述規格有改變時,不再另行通知

