

# 全電子式交流電源穩壓器



## ■技術規格：

穩壓方式	全電子式電路控制穩壓器(非同服馬達式或 RELAY 式)
輸入電壓容許變動範圍	±15%
輸入頻率範圍	50/60HZ±5%
輸出電壓可設定範圍	±10%
輸出電壓穩定度	空載+5%~-1.5%，滿載+3.2%~-2.5%。
失真率	無失真(和輸入比較)。
反應時間	1~5 週內完成穩壓。
效率	滿載 96% 以上。
超載能力	200% 負載時能承受 10 秒以上。
聲音警告	輸入過高壓、輸入過低壓、溫度過高時蜂鳴器鳴叫警告。
指示燈號	面板 LED 顯示輸入電源、輸入過高壓、輸入過低壓、溫度過高。
電錶	輸出電壓錶(輸出電流錶選配)。
環境條件	溫度 0~50°C, 溼度 0~95%。
突波承受性	含突波保護, 瞬間可承受電流 20,000 安培(8/20us)。
雜訊濾除	可附加隔離變壓器, 濾除 EMI, RFI 等雜訊干擾。
旁路裝置	輸出各迴路獨立電子式旁路裝置, 可確保正常迴路續做穩壓。
保護裝置	具開機緩啟動裝置、可設定時間自動關機, 輸入過高壓、過低壓、過載、短路、欠相等電子線路(非 NFB)保護跳脫裝置。
功率因素	輸入 0.98 以上(加阻性負載時), 輸出功因 0.8 以上。
噪音	一公尺處小於 40db。
安規	通過 CE 認證。

## ◆SB 系列：單相機種

型號	容量	輸入/輸出 電壓	尺寸(寬*深*高)mm	
SB-110	10KVA	SB-1□□-1=1Φ2W 100V、110V、115V 或 120V SB-1□□-2=1Φ2W 200V、220V、230V 或 240V SB-1□□-3=1Φ3W 220V/110V、230V/115V 或 240V/120V	SB-1□□-2	385*530*505
SB-115	15KVA		SB-1□□-3	
SB-120	20KVA		SB-110-I	
SB-125	25KVA	SB-1□□-I=加隔離變壓器	SB-115-I	405*557*927
SB-130	30KVA		SB-12□-I SB-130-I	

## ◆SB 系列：三相機種

型號	容量	輸入/輸出 電壓	尺寸(寬*深*高)mm	
SB-310	10KVA	SB-3□□-3=3Φ3W 200V、220V、230V 或 240V SB-3□□-4=3Φ4W 190V/110V、208V/120V 或 380V/220V	SB-3□□-3	385*530*505
SB-315	15KVA		SB-3□□-4	
SB-320	20KVA			
SB-325	25KVA	SB-3□□-I=加隔離變壓器	SB-3□□-I SB-3□□-A	405*557*927
SB-330	30KVA	SB-3□□-A=加自耦變壓器		
SB-345	45KVA			

★輸出與輸入電壓不同時，須加變壓器，外觀尺寸亦不同。

★45KVA 以上或特殊規格請來電洽詢。

